

TRANSFORMATOREN

ZUBEHÖR - 12 VOLT



TECHNISCHE DATEN

PRODUCT

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | : | 198A | 144A | 145A |
| Beschreibung | : | 24W transformator | 60W transformator | 100W transformator |
| EAN code | : | 8719979281335 | 5907800857887 | 5907800857894 |
| Statistik code | : | 85043180 | 85043180 | 85043180 |
| Type | : | Plug-in | Desktop | Desktop |
| Kabel | : | - | 2 m. H05RN-F | 2 m. H05RN-F |
| Eingangsanschluss 230V | : | EU Anschluss | EU Anschluss | EU Anschluss |
| Ausgangsanschluss 12V | : | 12 V Anschluss | Schraubklemme | Schraubklemme |
| Timer | : | Nein | Ja | Ja |
| Lichtsensor | : | Nein | Ja (mit 2-Meter-Kabel) | Ja (mit 2-Meter-Kabel) |

| | | | | |
|--------------------|---|---------|---------|---------|
| Eingangsspannung | : | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Ausgangsspannung | : | 12 VDC | 12 VAC | 12 VAC |
| Eingangsleistung | : | 28W | 70W | 120W |
| Ausgangsleistung | : | 24W | 60W | 100W |
| Leistungsfähigkeit | : | 80% | 85% | 85% |
| IP Klasse | : | IP44 | IP44 | IP44 |
| Schutzklasse | : | II | II | II |
| Länge | : | 77 mm | 108 mm | 108 mm |
| Breite | : | 47 mm | 91 mm | 91 mm |
| Höhe | : | 105 mm | 162 mm | 162 mm |

VERPACKUNGSDetails

EINZELVERPACKUNG

| | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|
| Länge | : | 60 mm | 225 mm | 225 mm |
| Breite | : | 125 mm | 115 mm | 115 mm |
| Höhe | : | 100 mm | 105 mm | 105 mm |
| Gewicht | : | 0,15 kg | 2,09 kg | 2,60 kg |

UMVERPACKUNG

| | | | | |
|-----------------|---|--------|----------|----------|
| Anzahl Produkte | : | 60 | 6 | 6 |
| Länge | : | 520 mm | 245 mm | 245 mm |
| Breite | : | 320 mm | 365 mm | 365 mm |
| Höhe | : | 320 mm | 230 mm | 230 mm |
| Gewicht | : | 8,8 kg | 12,60 kg | 17,30 kg |

MITGELIEFERT ZUBEHÖR / INHALT

+ Montagmaterial
+ sensorkabel

+ Montagmaterial
+ sensorkabel